



## ***Isuzu Trooper Modelli: dal 1992 al 1998 con cambio automatico***

### **Motorino di avviamento non funzionante, (cambio automatico in posizione di folle [N]).**

Se su questi veicoli viene segnalato il guasto "motorino di avviamento non funzionante o assenza comando motorino di avviamento" (nonostante la leva del cambio automatico si trovi in posizione di folle [N]), una possibile causa è il guasto dell'interruttore di bloccaggio cambio automatico.

Per rimediare a questo inconveniente, controllare ed eventualmente sostituire l'interruttore di bloccaggio cambio automatico.

Interruttore di bloccaggio cambio automatico codice ricambio (ET):

1 pezzo: cod. ET: 8-96017-178-0