



## **Mercedes E220 (W124) Motore: 111.960**

### **Problemi di avviamento e con veicolo al minimo**

Su questi veicoli con Motronic M3.4 è possibile che il motore, a freddo o a caldo, abbia difficoltà a partire o non parta e/o che presenti problemi al minimo. Questo si verifica il più delle volte solo con un alto chilometraggio.

Spesso nella memoria guasti non viene memorizzato alcun codice di guasto. La causa può essere la carbonizzazione della fessura tra la farfalla e il corpo farfallato (figura).

Pulendo con un solvente adatto è possibile ripristinare la piena funzionalità della valvola a farfalla.

Controllare infine che la valvola a farfalla scorra e che non sia usurata.

Se si riscontrano tracce di usura, si consiglia la sostituzione dell'intera unità.

