



## **Land Rover Freelander Met motor Td4**

### **Motor slaat slecht aan of startmotor draait niet.**

Als bij deze auto's de motor slecht aanslaat of de startmotor niet meer doordraait, is de massaverbinding mogelijk geoxideerd. Het gaat hier om de massaverbinding tussen accu en versnellingsbak. De massakabel is aan de voorzijde van de versnellingsbak, onder de luchtfilterkast, vastgeschroefd. Een visuele controle is niet voldoende om de oxidatie te zien. Pas na het losdraaien van de bevestigingsschroef kan de oxidatie op de schroefkop en massakabel worden waargenomen.

Om dit probleem op te lossen, dient u de massakabel en de bevestigingsschroef te reinigen.

**Flits-info**

