



Opel

Astra G, bouwjaar 1998 - 2004

Astra G Classic, bouwjaar 1999 - 2002

Zafira, bouwjaar 1999 - 2005

Alle modellen

Startmotor van binnen verbrand Contactslot loopt stroef

Als bij bovengenoemde voertuigen dit mankement wordt geconstateerd, kan dit gerelateerd zijn aan een defect contactslot. Oorzaak hiervan kan een stroef lopende geleidingspen in het contactslot zijn. Het contactslot blijft in dit geval in de startpositie hangen. De startmotor "loopt mee", waardoor deze thermisch beschadigd raakt.

Voer in geval van een beschadigde startmotor de volgende werkzaamheden uit:

- Contactslot demonteren
- Slotcilinder controleren en oliën
- Geleidingspen controleren en invetten
- Contactschakelaar controleren

Als reeds bij de demontage mechanische gebreken geconstateerd worden, moeten de desbetreffende onderdelen vervangen worden.

Neem hierbij de montage-aanwijzingen van de voertuigfabrikant in acht.