



## **Fiat Punto MK 2 Bouwjaar 1999 - 2003 Controlelampjes blijven branden**

### **Na uitschakelen van het contact blijven de controlelampjes branden**

Zoals eerder al is geschreven, kunnen een of meerdere waarschuwingslampjes van deze Punto-modellen na het uitschakelen van het contact blijven branden.

Informatie-update:

Het is niet meer nodig om de accu volledig los te koppelen: als het contact is uitgezet, is het voldoende om zekering 53 te verwijderen.

De Punto MK 2 modellen zijn namelijk voorzien van een carrossiereregulmodule die via de CAN-bus signalen naar de instrumentenunit zendt. Bij sommige modellen is het mogelijk dat deze signalen continue worden gezonden, waardoor de controlelampjes blijven branden. Door de zekering te verwijderen, onderbreekt u de voeding van de regulmodule en wordt de module opnieuw geïnitieerd.

