



# FLITS-INFO

---

## Peugeot

**Modellen: 4007 / 407 / 807**

**Bouwjaar: vanaf 2006**

**Motor: 2,2 HDI FAP, DW12, code: 4HX / 4HY**

**Het startgedrag en het motorvermogen zijn ontoereikend, bovendien brandt het motorcontrolelampje.**

In het motorregelapparaat zijn de volgende storingscodes opgeslagen:

- P0087/135, betekenis:  
brandstofsysteemdruk; druk te laag.
- P0093/147, betekenis:  
brandstofsysteem; grote lekkage vastgesteld.

In dat geval kan het brandstoffilter verstopt zijn. Deze verstopping van het brandstoffilter is mogelijk veroorzaakt door het gebruik van het (door de autofabrikant voorgeschreven) brandstofadditief Eolys 176 dat voor een modderige massa in het filter zorgde.

Om het probleem te verhelpen moet het brandstoffilter worden vervangen.

De autofabrikant heeft het additief Eolys 176 inmiddels vervangen. In plaats van Eolys 176 (roetfiltergeneratie 1 en 2) wordt nu uitsluitend het nieuwe additief Infineum (roetfiltergeneratie 3) gebruikt.

Bij de bovengenoemde motoren zijn de onderhoudsintervallen van het brandstoffilter later verlaagd van 60.000 km naar 30.000 km resp. 20.000 km. De vakgarages zijn geïnformeerd en controleren de betreffende voertuigen zo nodig.