



Opel Corsa / Agila 2001-2002 met motor Z10XE, Z12XE

Motor start niet of draait onregelmatig.

Wanneer bij dit type auto de motor niet aanslaat of onregelmatig draait, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in het regelapparaat van de startblokkering dat de signalen voor de uitschakeling niet herkent. Deze signalen worden door storingen zodanig veranderd, dat ze niet meer worden herkend door het regelapparaat van de startblokkering. In het motorregelapparaat is de foutcode P1612 (geen of onjuist signaal startblokkering) geregistreerd.

Wanneer deze storing optreedt, schakelt u het contact uit (sleutelpositie 0) en wacht u 5 seconden voordat u opnieuw start. De motor slaat normaal aan. Om de storing te verhelpen moeten alle massaverbindingen voor de motor en de carrosserie en tevens de stekkerverbindingen van het motorregelapparaat en het regelapparaat van de startblokkering worden gecontroleerd om te verzekeren dat ze goed vast zitten en contact maken. Foutcode in het regelapparaat wissen.