



Volkswagen Polo (type: 6N2) Losse aard-/massaverbindingen

Motor start en valt dan uit/ motor start niet

Als de bovengenoemde voertuigen na het starten onmiddellijk weer uitvallen of helemaal niet willen starten in vochtig weer, kan dit worden veroorzaakt door loszittende aard-/massaverbindingen. Om het probleem te verhelpen gaat u als volgt te werk:

- Voer een zelfdiagnose uit.
- Mocht er een foutcode zijn geregistreerd en de code kan niet worden gewist, of de elektronische besturingsunit registreert niets, dan moeten alle massaverbindingen worden gecontroleerd, eventueel worden schoongemaakt en worden vastgezet met een momentwaarde van 9 Nm. Let met name op de verbindingen bij de tunnel (zie afbeelding).
- Probeer de foutcode opnieuw te wissen en/of maak verbinding met de elektronische besturingsunit.

