



Opel Corsa C ano de fabrico 2001-2002 Opel Agila ano de fabrico 2001-2002

O motor não arranca ou tem um trabalhar desafinado.

Nos motores: Z10XE / Z12XE

Se surgirem reclamações do tipo acima referido, a causa poderá ser os cabos da massa ou as ligações das fichas estarem soltas. Devido a irradiações parasitas podem surgir falhas na análise dos sinais no módulo de comando do imobilizador de arranque. Além disso, surge o código de avaria P1612 (imobilizador de arranque, sem sinal ou sinal incorrecto) na memória de avarias.

Neste caso, deverá verificar todos os cabos da massa do motor e da carroçaria, e as ligações das fichas no comando do imobilizador de arranque e na centralina electrónica (ECU – Engine Control Unit) e, se for necessário, fixá-los. De seguida deve apagar a memória de avarias.

Atenção:

Uma substituição do comando do imobilizador de arranque ou da centralina electrónica não irá eliminar a falha, uma vez que as irradiações parasitas continuam a existir.