



VW Polo tipo: 6N2

Ligações de massa soltas

O motor arranca e volta a ir abaixo; O motor não arranca

Se, nos automóveis acima mencionados, o motor for imediatamente abaixo após o arranque ou, com tempo húmido, o motor não arrancar de todo, a causa poderá estar relacionada com as ligações de massa soltas. Aconselhamo-lo a proceder do seguinte modo:

- Execute o diagnóstico inicial
- Se estiver memorizado um código de avaria, e não for possível apagá-lo ou se o módulo de comando não responder, deve verificar todas as ligações de massa e eventualmente limpá-las e apertá-las com um binário de aperto de 9 Nm. Aqui deve ter especial atenção às ligações na área do túnel (ver foto).
- Tente então, novamente apagar os códigos de avarias ou criar uma ligação com o módulo de comando.

