



Mercedes-Benz Classe C (W203) + CLK (C209) Fabrico até 12/2002

Falha das lâmpadas / luzes traseiras

Nos veículos acima referidos podem surgir falhas prematuras e/ou frequentes das lâmpadas traseiras (luzes de presença).

Uma vez que a tensão de bordo varia entre 13,4 – 14,8 Volt e deste modo se encontra acima da tensão nominal das lâmpadas, a "vida útil" das lâmpadas é fortemente reduzida. Para combater esta situação, existem cablagens com maior resistência do fabricante automóvel, para posterior montagem. Deste modo, é possível reduzir a tensão cerca de 1Volt. O cabo adaptador é montado posteriormente, respectivamente à esquerda e à direita, entre a ficha das luzes traseiras e a luz traseira. Os veículos com fabrico a partir de Dezembro de 2002 vêm equipados de série com uma cablagem modificada.